



vifalio

KIT GRATIS PARA ELECTRICISTAS

2026

PRECIOS Y PRESUPUESTO



Cuánto cobrar por los trabajos eléctricos más comunes en EE. UU., un presupuesto listo para llenar, una lista antes de energizar y los mensajes que cierran el trabajo.

- ✓ Rangos de precio de 13 trabajos comunes
- ✓ Tarifa por hora: aprendiz, oficial, maestro
- ✓ Plantilla de presupuesto para imprimir
- ✓ Lista antes de energizar (NEC)
- ✓ 10 errores de principiante + mensajes

CÓMO USAR ESTE KIT

Seis herramientas para cotizar con seguridad, verse profesional y evitar regresos.

1 TABLA DE PRECIOS

Vea el rango típico de cada trabajo. Empiece por el medio y ajuste según su zona, acceso y materiales.

2 SU PRECIO

Use la fórmula de la página 3: horas x tarifa + materiales + margen + visita. Nunca dé precio fijo sin ver el trabajo.

3 PRESUPUESTO

Imprima la plantilla de la página 6 y llénela en el lugar. Por escrito se evitan discusiones.

4 LISTA

Revise la lista de la página 7 antes de volver a dar energía. Siempre.

5 ERRORES

Lea los 10 errores de la página 8. Cada uno cuesta dinero o un regreso.

6 MENSAJES

Copie los textos de la página 9 para enviar precios, explicar el valor y dar seguimiento.

QUÉ TRAE

- | | |
|---|---|
| 3 Tarifa por hora y cómo calcular su precio | 4 Tabla de precios: trabajos chicos |
| 5 Tabla de precios: trabajos grandes | 6 Plantilla de presupuesto (imprimir) |
| 7 Lista antes de energizar | 8 10 errores de principiante |
| 9 Mensajes listos para el cliente | 10 Bono: calibre del cable (AWG) y por qué se bota el breaker |



RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026



BASADO EN NEC
Revise el código local



LISTO PARA USAR
Imprima y llene



vifalio.com
Kit gratis

CUÁNTO COBRA UN ELECTRICISTA

Tarifas típicas de mano de obra en EE. UU. en 2026. Ciudades grandes y noches cuestan más; zonas rurales, menos.

Nivel	Por hora	Notas
Aprendiz	\$40 - \$60	Trabaja bajo un electricista con licencia
Oficial (journeyman)	\$60 - \$90	Con licencia, la mayoría del trabajo residencial
Maestro electricista	\$90 - \$120	Saca permisos, diseña, supervisa
Visita / cargo de servicio	\$100 - \$200	Muchas veces incluye la primera hora
Noche, fin de semana, feriado	1.5x - 2x	Muchos cobran un mínimo de 2 a 4 horas

CÓMO CALCULAR SU PRECIO

HORAS x TARIFA

+ MATERIALES

+ MARGEN

+ VISITA

- ✓ Calcule las horas con honestidad, incluyendo preparación, pruebas y limpieza.
- ✓ Ponga los materiales a lo que usted paga y súmeles 15-30% por compra, traslado y garantía.
- ✓ cobre la visita o el mínimo una vez por visita, no por cada cosa.
- ✓ Redondee hacia arriba. El cliente confía más en un total claro que en centavos.

EJEMPLO: 3 contactos + 1 GFCI en una cocina

Mano de obra	1.5 h x \$75	\$112.50
Materiales	3 contactos + 1 GFCI + tapas	\$45.00
Margen	20% de materiales	\$9.00
Visita / mínimo	una vez por visita	\$50.00
TOTAL	redondeado	\$220.00

Ejemplo ilustrativo. Use los números de su propia zona.



RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026



BASADO EN NEC
Revise el código local



LISTO PARA USAR
Imprima y llene



vifalio.com
Kit gratis

TABLA DE PRECIOS - TRABAJOS CHICOS

Trabajo (instalado)	Rango típico	Qué cambia el precio
Diagnóstico / visita	\$100 - \$200	Cargo mínimo; muchas veces se descuenta si hace el trabajo
Cambiar contacto o apagador	\$100 - \$215	Por pieza; baja si son varios en una visita
Instalar contacto GFCI	\$120 - \$270	Cocina, baño, garaje, exterior, lavandería
Aterrizar un contacto	\$50 - \$300	Más caro si la tierra del panel necesita trabajo
Instalar lámpara	\$80 - \$200	Lámpara básica en caja existente; decorativa hasta ~\$900
Instalar ventilador de techo	\$100 - \$650	Caja para ventilador y cableado existente = rango bajo
Detector de humo / CO	\$70 - \$150	Por unidad; cableado e interconectado cuesta más
Cambiar breaker	\$100 - \$250	Tipo de breaker (AFCI/GFCI) y marca del panel

CÓMO LEER LOS RANGOS

 Rango bajo: trabajo sencillo, buen acceso, material a la mano.

 Medio: el trabajo de siempre. Empiece a cotizar aquí.

 Rango alto: acceso difícil, cableado viejo, fuera de horario o ciudad grande.

 Varios trabajos chicos en una visita: cobre la visita una vez y dé un pequeño descuento.

Fuentes: HomeAdvisor, This Old House, Fixr, Inch Calculator, Homeyou, Housecall Pro, SoFi y guías de instaladores (oct. 2026). Los rangos incluyen mano de obra y materiales básicos. Cambia por estado.



RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026



BASADO EN NEC
Revise el código local



LISTO PARA USAR
Imprima y llene



vifalio.com
Kit gratis

TABLA DE PRECIOS - TRABAJOS GRANDES

Trabajo (instalado)	Rango típico	Qué cambia el precio
Circuito nuevo dedicado de 20 A	\$500 - \$900	Promedio ~\$700; la distancia al panel manda
Cargador de auto eléctrico nivel 2 (240 V)	\$1,000 - \$2,800	El panel ya tiene capacidad; permiso incluido
Cargador + cambio a 200 A	\$4,500 - \$7,500	Trabajo de la compañía eléctrica y acometida nueva
Cambio de panel de 100 A a 200 A	\$1,500 - \$4,000	\$3,000 - \$6,000 con trabajo del lado de la compañía
Recablear una casa completa	\$6 - \$10 por pie ²	Rango amplio \$2 - \$17; paredes, acceso y permisos

QUÉ SUBE O BAJA EL PRECIO

-  Acceso: áticos, sótanos y paredes terminadas suman horas.
-  Permisos e inspección que cobra la ciudad o el condado.
-  Materiales: breakers AFCI/GFCI y equipos inteligentes cuestan más.
-  Distancia al panel y metros de cable necesarios.
-  Cableado viejo (knob and tube, aluminio) que aparece en el trabajo.
-  Juntar varios trabajos en una visita baja el precio por pieza.

Fuentes: HomeAdvisor, This Old House, Fixr, Inch Calculator, Homeyou, Housecall Pro, SoFi y guías de instaladores (oct. 2026). Los rangos incluyen mano de obra y materiales básicos. Cambia por estado.



RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026



BASADO EN NEC
Revise el código local



LISTO PARA USAR
Imprima y llene



vifalio.com
Kit gratis

DE (su negocio)

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

CLIENTE

Nombre: _____

Teléfono / correo: _____

Dirección del trabajo: _____

Fecha: _____

Presupuesto n.º: _____

TRABAJO A REALIZAR (cuál es el problema y qué se va a hacer)

Material / concepto	Cant.	Precio	Total

Mano de obra (horas x tarifa)

Visita / cargo mínimo

Permiso (si aplica)

TOTAL

\$

Fecha de inicio / tiempo de entrega: _____

Garantía: Mano de obra: ____ días · Materiales: fabricante

Pago: Efectivo · Tarjeta · Zelle · Cheque Anticipo: ____%

Válido hasta: _____

Aprobación del cliente (firma y fecha)

LISTA ANTES DE ENERGIZAR

Hágala al final de cada trabajo, antes de volver a subir el breaker.



Permiso y alcance

Permiso sacado donde se exige; el trabajo coincide con el presupuesto.



Energía apagada y bloqueada

Breaker apagado, candado/etiqueta; probador revisado en un circuito vivo.



Medido, no adivinado

Multímetro: sin voltaje antes; L-N 120 V y L-L 240 V después.



Terminales con torque

Tornillos y zapatas apretados según la etiqueta (libras-pulgada); sin hilos sueltos.



Tierra y unión

Tierra en cada equipo y caja; sin unir neutro y tierra después del principal.



GFCI donde se exige

Cocina, baño, garaje, exterior, sótano, lavandería: el botón de prueba funciona.



AFCI donde se exige

La mayoría de las áreas de la casa en circuitos nuevos, según el NEC de su zona.



Calibre correcto

El AWG va con el breaker (página 10); sin exceder el llenado de la caja.



Panel identificado

Directorio de circuitos actualizado, claro y legible.



Tapas y limpieza

Todas las tapas puestas; enseñe al cliente a reiniciar el GFCI/AFCI.



10 ERRORES DE PRINCIPIANTE

Cada uno le cuesta dinero, tiempo o un regreso.

1 Cotizar sin ver el trabajo

Pida fotos o vaya a verlo. Los problemas ocultos se comen su ganancia.

2 Olvidar materiales

Anote cada caja, conector, tapa y breaker antes de dar precio.

3 No cobrar el diagnóstico

Encontrar la falla es trabajo. cobre la visita.

4 Calibre equivocado

El AWG va con el breaker. 12 AWG en un circuito de 20 A, no 14.

5 Saltarse el permiso

Sin permiso, el cliente puede tener problemas al vender o con el seguro.

6 Presupuesto de palabra

Los tratos de palabra terminan en discusión. Siempre por escrito.

7 Ignorar el traslado

La distancia es tiempo. cobre visita o un mínimo.

8 Cobrar barato para ganar

Trabajo barato atrae clientes que regatean. Muestre el valor.

9 No dar garantía

Diga qué cobre y por cuánto tiempo. Da confianza.

10 No probar al final

Pruebe cada contacto, GFCI y AFCI antes de irse.



MENSAJES LISTOS PARA ENVIAR

Copie, cambie el nombre y mande por texto o WhatsApp.

Enviar el presupuesto

Hola [Nombre], aquí está su presupuesto para [trabajo]. Incluye diagnóstico, materiales, mano de obra y prueba final. Cualquier duda, me responde aquí.

Explicar el valor

El precio cubre encontrar la causa, piezas de calidad, trabajo según el código y la prueba de cada circuito, para que no pague dos veces.

El cliente pide precio

Con gusto le ayudo. Mándeme una foto del panel y del área y cuénteme qué pasa, así le doy un precio real y no un estimado al aire.

El cliente no contesta

Hola [Nombre], solo para saber si todavía quiere arreglar [trabajo]. Tengo espacio esta semana. Sin compromiso.

Confirmar el trabajo

Listo, queda agendado para el [día] a las [hora]. Yo llevo el material. Por favor deje libre el acceso al panel.

Garantía al terminar

Terminado y probado. La mano de obra tiene [X] días de garantía. Si nota algo raro, escríbame de inmediato.



BONO · CALIBRE DEL CABLE (AWG) Y BREAKERS

Cable de cobre NM-B (columna de 60 °C), uso residencial común. El código local (AHJ) tiene la última palabra.

Cable de cobre	Breaker máx.	Uso típico
14 AWG	15 A	Iluminación, contactos generales
12 AWG	20 A	Contactos de cocina, baño y lavandería
10 AWG	30 A	Calentador de agua, secadora
8 AWG	40 A	Parrilla, estufa chica
6 AWG	55 A	Estufa, subpanel, cargador de auto (revise el cargador)
4 AWG	70 A	Subpanel, cargas grandes

POR QUÉ SE BOTA EL BREAKER



Sobrecarga

Demasiados aparatos en un circuito. Reparta cargas o agregue un circuito.



Corto circuito

La fase toca el neutro o la tierra. Busque la falla antes de reiniciar.



Falla a tierra

El GFCI detecta fuga (agua, cable dañado). Seque y pruebe.



Falla de arco

El AFCI detecta chispas: conexión floja o cable dañado. Revise.



Breaker gastado

Un breaker viejo se bota con carga normal. Pruebe y cámbielo.



Conexión floja

Calor en una terminal. Vuelva a apretar y cambie lo quemado.



RANGOS DE PRECIO
Promedios EE. UU. 2026



BASADO EN NEC
Revise el código local



LISTO PARA USAR
Imprima y llene



vifalio.com
Kit gratis



UN BUEN TRABAJO EMPIEZA CON UN PRECIO JUSTO

Use los rangos como punto de partida, ponga cada presupuesto por escrito y pruebe antes de irse. Más guías gratis para electricistas en vifalio.com.

Valores de referencia; los precios cambian por estado y por trabajo. Confirme las reglas locales (AHJ) y los permisos antes de trabajar.